

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ RFID-СЧИТЫВАТЕЛЬ ICBCOM RFR-CH536

Стационарный интегрированный RFID-считыватель UHF-диапазона. Считыватель может использоваться автономно, или как ведомое устройство. Встроенное переключающее реле для индикации или управления внешними устройствами. Светодиодный индикатор состояния на лицевой панели считывателя. WG26-интерфейс для простой интеграции в системы СКУД. Предназначен для установки как внутри, так и вне помещений. Хранение считанных меток во внутренней памяти. Комплектный кронштейн для крепления на мачту или стену.



Технические характеристики:

Частотный диапазон	UHF 865-868 МГц / 902-928 МГц
Стандарт	ISO IEC18000-6C EPC Class 1 Gen 2
Выходная мощность	до 26 dBm (настраивается)
Антенна	6 dbi, круговая поляризация
Скорость считывания	до 100 меток в сек.
Режим считывания	Активный / триггер / ответ / сопоставление
Макс. дистанция считывания	5-7 м (зависит от метки и параметров среды)
Интерфейс	RS232 (TTL 3.3V), USB, WG26, Relay, Ethernet (опц.) LED-индикатор, зуммер
Питание	9 ... 12 VDC (Источник питания 220 VAC -> 24 VDC)
Температура эксплуатации	-20 °C ... + 55 °C
Температура хранения	-20 °C ... + 75 °C
Размер	190 x 190 x 30 мм
Вес (нетто)	0,75 кг
Вес (брутто)	1,25 кг

