

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ RFID-СЧИТЫВАТЕЛЬ ICBCOM RFR-CH537

Стационарный интегрированный RFID-считыватель UHF-диапазона. Считыватель может использоваться автономно, или как ведомое устройство. Встроенное переключающее реле для индикации или управления внешними устройствами. Светодиодный индикатор состояния на лицевой панели считывателя. WG26-интерфейс для простой интеграции в системы СКУД. Предназначен для установки как внутри, так и вне помещений. Хранение считанных меток во внутренней памяти. Комплектный кронштейн для крепления на мачту или стену.



Технические характеристики:

Частотный диапазон	UHF 865-868 МГц / 902-928 МГц
Стандарт	ISO IEC18000-6C EPC Class 1 Gen 2
Выходная мощность	до 26 dBm (настраивается)
Антенна	7 dBi, круговая поляризация
Скорость считывания	до 100 меток в сек.
Режим считывания	Активный / триггер / ответ / сопоставление
Макс. дистанция считывания	6-8 м (зависит от метки и параметров среды)
Интерфейс	RS232 (TTL 3.3V), USB, WG26, Relay, Ethernet (опц.)
Питание	9 ... 12 VDC (Источник питания 220 VAC -> 24 VDC)
Температура эксплуатации	-20 °C ... + 55 °C
Температура хранения	-20 °C ... + 75 °C
Размер	260 x 260 x 70 мм
Вес (нетто)	1,5 кг
Вес (брутто)	2,9 кг

